
MLR1000



- Integration in bestehende Managementsysteme
- Beleuchtetes Infofeld mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung
- LED für Griffstatus
- Kein "Key Overwrite"
- Schnittstelle potentialfrei/Spannungsversorgung

Maße




MLR1000

Technische Details

- Spannungsversorgung: 12/24 V ± 10% (DC)
- Ruhestrom: 40mA (DC)
- Maximale Stromstärke: 440mA (DC)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- 1,5-2mm Blechstärke zzgl. Pulverbeschichtung
- Verschraubung der Mechanik (oben) mit 1,0 – 1,2Nm
- Verschraubung der Kappe (unten) mit 0,4 Nm

Anschluss



MLR1000

MLR1000

Der MLR1000 bietet eine Hardwareschnittstelle, um in ein bestehendes Managementsystem integriert zu werden. Nach Aktivierung der potenzialfreien Kontakte oder einer zugeführten Spannung von 12–24 V DC schaltet das System in eine Öffnungsbereitschaft. Erst nach einer manuellen Anforderung am Griff öffnet dieser.

LED-Status



MLR1000

Item number	Delivery
MLR1000 für Offset 610-9507.07-07101	Schwenkhebel
MLR1000 für Stangenschloss 610-9501.07-07101	
MLR1000 für Flügelzunge 610-9539.07-07101	
MLR1000 für Rittal 610-9545.07-07101	